
GSM modulos VARIO lehallgató készülékek

Használati útmutató




A **VARIO sorozat professzionális lehallgatóeszközei** hosszú távú készenléti üzemmódra vannak tervezve. HQ mikrofonnal és **külső** elemmel vannak felszerelve.

A sorozatnak különböző változatai vannak ugyanazzal a modullal, ezért kérjük, **nézze meg a csomagoláson**, hogy az Öné milyen, hogy megtudhassa, hogy mekkora annak üzemideje.

VARIO széria:

„Vario“ - a legkissebb elérhető poloskák



„Vario+“ - Külső mikrofonos változat



Beállítása:

FONTOS:

- A berendezés csak úgy töltődik, hogyha van benne SIM kártya
- Ez a berendezés nem állandó 220v-os, tápegységen való használatra van tervezve.
- Ha a berendezés teljesen lemerült, akkor az csak 3 perc után kezd el tölteni, miután felhelyezte a töltőre.

LED fényjelek jelentése:

- Helyezzen be SIM kártyát: 3x villanás
- Tegye töltőre a berendezést: folytonos piros fényjelzés, amíg az elem teljesen feltöltődik (azután elalszik)

- Alacsony töltöttségi szint: állandó villogás

1. LÉPÉS - Beindítás

Helyezze be a készülékbe a **SIM kárytát**, és töltse fel a berendezést. A berendezés addig töltődik, amíg a piros LED fény világít. Az eszköz töltése eltarthat néhány óráig, az elem méretétől függően.

A SIM kártyán deaktiválni kell a PIN kód kérését. Ezt egy mobiltelefon segítségével kikapcsolhatja. Tegye be a SIM kártyát a telefonba, és a beállításokban kapcsolja ki a PIN kód kérését. Ezt általában a Biztonsági beállítások (iPhone-ok esetében a “Telefon” fülben) között találja meg.

2. LÉPÉS - a termék használata

Vegye le a berendezést a töltőről, és várjon 10 másodpercet amíg az beindul. Ezután Ön képes felhívni az eszközben elhelyezett SIM kártya telefonszámát. A poloska hívást azonnal felveszi, így Ön képes lesz lehalgatni annak 5-10 méteres környezetét.

3. LÉPÉS - visszahívó funkció

A visszahívó funkció aktivációs SMS kódja “1111”, a deaktiváló SMS kódja “0000”.

Technikai paraméterek

	Készenléti üzemmód (napok)		**Callback üzemmód (napok)**		**Bejövő hívás (órák)**	
	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN
VARIO 60	75,5	50,0	7,5	5,0	27,7	24,0
VARIO 120	150,0	100,0	15,0	10,0	55,4	48,0
VARIO 200	266,7	177,8	26,7	17,8	98,5	85,3

Működési frequenciák: 850MHz, 900MHz, 1800MHz, 1900MHz

A csomag tartalma:

1. VARIO modul
2. Elem töltő
3. Adatkábel

Hasznos információk:

- Ajánljuk az elem formázását az eszköz használata előtt. Háromszor töltse az eszközt 10 órán keresztül, majd merítse le azt. Miután az elem formázása kész, a berendezést töltsük minden alkalommal ideálisan 8 órán keresztül.
- Kérjük fegye figyelembe, hogy a poloska által érzékelt mobil hálózat erőssége nagyban befolyásolhatja annak hangfelvételének a minőségét.
- Ha a berendezés nem tölthető, akkor vegye kis és tegye vissza a SIM kárytát.
- Ha a callback funkció nem működik, akkor vegye kis és tegye vissza a SIM kárytát.

A készülék működése a sorozatszám függvényében kissé változhat.

Használja a készüléket a megfelelő törvényeknek megfelelően. A szállító nem vállal semilyen felelősséget a készülék használatáért, a jelen rendelkezések megsértésével.

Ha bármilyen hiányosságot észlel a használati útmutatóban, kérem jelezze azt az info@spystore.hu e-mail címen.